



QAI 4BY4POE

Транскодер аналоговых аудиосигналов и сигналов Dante, 4 входа и 4 выхода с регулировкой уровней

[Qtex](#)

Артикул: QT00022334

Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.



Описание

QAI 4BY4POE – транскодер аналоговых балансных и небалансных аудиосигналов и сигналов интерфейса Dante. Имеет 4 канала входа и 4 канала выхода на разъемах Phoenix. Преобразует входные аналоговые сигналы линейного уровня для передачи их по витой паре с использованием технологии Dante и наоборот. Независимая регулировка уровней каналов. Питание устройства осуществляется по PoE 48 В или от блока питания.

- Все четыре аудиовыхода можно использовать одновременно
- Независимая настройка громкости каждого канала
- Благодаря компактному корпусу транскодер легко устанавливается в ограниченном пространстве

 МУЗЦЕНТР
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<https://muzcentre.ru>

Технические характеристики

Входы	4 – балансный/небалансный, клеммный блок
Выходы	4 – балансный/небалансный, клеммный блок
Порты	1 – Dante, разъем RJ45 (розетка)
Частотный диапазон ⓘ	20 Гц – 20 кГц (± 1 дБ)
Импеданс входной	> 1800 Ом
Импеданс выходной	200 Ом
Максимальный уровень входного сигнала	+8 дБн (при 0 дБ усиления)
Максимальный уровень выходного сигнала	+20 дБн
КНИ	<0,02%
Питание	12 В или PoE
Габаритные размеры (ШxГxВ)	133 x 100 x 26 мм