



QAS BA225TC

Настенная активная мультисистема 2x25Вт/4/8 Ом с 4" экраном и проигрывателем контента с локальных носителей (USB, microSD), FM-радио, Bluetooth

Qtex

Артикул: QT00022356

Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.



Описание

QAS BA225TC – настенная активная мультисистема мощностью 2x25Вт/4/8 Ом с 4" сенсорным экраном. Оснащена проигрывателем контента с локальных носителей (USB, SD-карт), FM-радио, Bluetooth. Есть выход на дополнительный усилитель. Управление осуществляется по RS-485. ИК пульт в комплекте.

- FM-радио запоминает до 30 станций
- Оснащен портом для подключения к дверному звонку

 МУЗЦЕНТР
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<https://muzcentre.ru>

Технические характеристики

Входы	1 – FM-радио, клеммный блок 1 – AV AUX, клеммный блок
Выходы	2 – усиленный, клеммный блок 1 – на усилитель, клеммный блок 1 – для телевизора, клеммный блок
Порты	1 – USB, тип micro-B (розетка) 1 – слот для SD-карты 1 – RS-485, клеммный блок 1 – для дверного звонка, клеммный блок
Выходная мощность	2x25 Вт
Импеданс выходной	4,8 Ом
Разрешение матрицы	480x480 (IPS)
Класс усиления	D
Частотный диапазон ⓘ	20 Гц – 20 кГц (±2 дБ)
Отношение сигнал / шум	98 дБ
КНИ	0,03% (1 Вт, 1 кГц)
Дальность при отсутствии препятствий	до 10 м (Bluetooth)
Форматы аудиофайлов	Мр3, WMA, WAV, AAC, WAW, APE и др.
Форматы видеофайлов	MPEG-1/2/3/4, RM/RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP и др.
Форматы графических файлов	JPEG, BMP, GIF, PNG и др.
Питание	110–250 В
Габаритные размеры (ШxГxВ)	86 x 11 x 86 мм
Масса	0,42 кг